

ETC – programovatelné řídicí pulty řady SmartFade

Ovládací pult SmartFade nabízí velký rozsah funkcí včetně manuálního ovládání, paměťově řízeného provozu a působivou řadu vlastností pro práci systému. SmartFade je vhodný pro školní auditoria, divadla, malá TV studia, výstavy či zájezdová představení.

SmartFade 1248 - kompaktní a výkonný. Tento pult je navržen pro aplikace s málo stmívači a všude tam, kde je prvořadá snadnost provozu.

SmartFade 2496 - je větší než SmartFade 1248. Je určen pro ovládání více stmívačů s jednoduchým přístupem k ovládání jednotlivých kanálů přes fadery. Je předurčen zejména pro větší prostory, které vyžadují řízení dvou či jedné scény v jedné operaci.

SmartFade 1296 - je založen na platformě 1248 s vyšším počtem kanálů jako jeho větší bratr. Pult je určen pro speciální aplikace, kde jsou prvořadé počty kanálů a malá velikost pultu.



SmartFade 2496

- Tři varianty: 1248, 1296 a 2496
- 48/24 krokových sekvencí
- 99 krokových sekvencí
- Manuální nebo časové prolínání
- "Magic" tlačítko pro náhodný výstup
- "Snapshot" dočasná paměť
- Master fader a Blackout tlačítko
- DMX vstup a výstup
- MIDI vstup a výstup
- USB připojení pro stahování software
- Vstup pro SD kartu pro ukládání



SmartFade 1248 či 1296

Další informace

- Ovládání pomocí manuálního nastavení nebo paměti
- 12/24 kanálů v režimu dvou scén
- 48/96 kanálů v normálním režimu s 288/576 pamětmi
- Plně programovatelná zásobníková paměť nálad s 99-ti kroky
- 24 krokové sekvence (efekty)
- Režim rychlosti poklepu pro časování sekvence
- Funkce Magic pro náhodný výstup
- 10 pamětí Snapshot (snímků) pro dočasné uložení
- Funkce Undo (zpět)
- Master fader a tlačítko Blackout (zatemnění)
- Flash master fader
- Nastavitelné režimy pro Flash tlačítka Solo nebo Pile-on
- Režim zálohování DMX – 24/48 pamětí x 512 kanálů.
- DMX512 vstup/výstup
- USB rozhraní k PC pro aktualizace software
- MIDI vstup/výstup u verze 1296

Varianta	režim dvou scén	režim jedné scény
1248	12	48
1296	12	96
2496	24	96



Rozměry a hmotnost	výška	šířka	hloubka	hmotnost
1248	64mm	457mm	254mm	3kg
1296	64mm	457mm	254mm	3kg
2496	64mm	686mm	254mm	4,5kg

SmartFade ML poskytuje profesionální funkce, jako jsou palety, parametry a vestavěná knihovna dynamických efektů se snadno zapamatovatelným ovládáním přímého přístupu k operacím. S kapacitou až 24 pohyblivých světél a dalších 48 stmívatelných kanálů, možností patchování ze dvou kompletně univerzálních DMX512 výstupů (1024 kanálů), je SmartFade ML pult, který nabízí vše, co je potřeba pro ovládání menších osvětlovacích systémů.

SmartFade ML má barevně podsvícená tlačítka, díky nimž se snadno pracuje ve tmě. Tyto barevné indikace a vestavěný LCD displej poskytují zpětnou vazbu o stavu systému, aniž by bylo nutné používat externí monitor.

Funkce

- Přímý přístup
- 24 skupin, 24x 3 palety (ostření, barva, kužel)
- Parametr "Fan"
- 144 sekvencí o 24 krocích
- 199-kroková sekvence
- Manuální nebo časované prolínání
- Automatické označování funkce Move Dark
- Zabudované pan/tilt a lineární efekty
- "Snapshot" dočasné uložení do paměti
- Master fader a black-out tlačítko
- Mžiková tlačítka, master a solo potenciometr
- Dva kompletní DMX výstupy (1024 kanálů)
- MIDI vstup/výstup

Rozměry

Výška:	64mm
Šířka:	686mm
Hloubka:	254mm
Hmotnost:	4,5kg

