

NOVA Lighting – osvětlovací pult MINOR

Řídicí pult scénického osvětlení MINOR je určen pro malá divadla, kluby, zájezdové hudební a divadelní soubory a malá televizní studia. Pult vyniká spolehlivostí a velmi jednoduchým ovládáním vhodným i pro nezaškolenou obsluhu. Pult je vybaven univerzálně analogovým (0-10V) i digitálním výstupem (DMX512).

Základní vlastnosti

- 12 nezávislých světelných okruhů
- 12 nezávislých světelných nálad
- 2 režimy ovládání: PRESET / CUES - běžný manuální pult / paměťový pult s možností ovládání 12-ti nezávislých světelných nálad
- programování v obou režimech - v režimu PRESET se zapisuje nastavená předvolba, v režimu CUES se sčítají naprogramované nálady
- nálady se po vypnutí pultu uchovávají v paměti
- GRAND MASTER je nadřazen všem ovladačům
- tlačítka FLASH umožňují blikání jednotlivými okruhy nebo náladami na úroveň danou polohou ovladače FLASH MASTER
- analogový výstup 0/+10V - konektor SUB-D25F
- digitální výstup DMX512/1990 - konektor XLR5F
- možnost napájení ze silových jednotek fy NOVA Lighting
- možnost dálkového ovládání stykačů silových jednotek fy NOVA Lighting signálem DMX512

Příslušenství

- síťový napáječ PS01 (20V/6W)
- analogové a digitální konektory a kabely
- analogové řídicí konektory a kabely
- CC24 - kabel pro řízení 24 okruhů (využito pouze 12 výstupů)
- při objednávce kabelů nutno definovat délku kabelu a typ silové jednotky nebo zapojení jejího řídicího konektoru
- objednat lze i samostatné konektory (SUB-D25M, SUB-D25F) a kabely (PŘ16-22)



Technické parametry	MINOR
Počet řízených okruhů:	12
Počet světelných nálad:	12
Výstupy:	Digitální: DMX512/1990 Analogový: 0 / +10 V
Napájecí napětí:	15Vdc / 100mA
Příkon:	2W
Rozměry (ŠxHxV):	320x 180x 60mm
Hmotnost:	1kg